

Programación mando a distancia RGB+CCT

Emparejar controlador led con el mando a distancia:

Antes de la instalación de las luminarias es aconsejable programar los controladores con los mandos a distancia.

Conecta cada luminaria led a la electricidad, y antes de tres segundos, presiona 3 veces la tecla "I" de la zona a la que quieres asignar dicha luminaria. A continuación la lámpara parpadea 3 veces indicando que ha sido enlazado con éxito. Puedes asignar las lámparas que desees a cada zona.

Con un solo mando puedes controlar 4 luminarias o 4 grupos de forma independiente o conjunta en su rango de acción de 30 metros.

Borrar emparejamiento:

Conecta la luminaria led a la electricidad, y a continuación presiona 5 veces la tecla "I" de la zona que quieres borrar el emparejamiento. A continuación la lámpara parpadea 9 veces indicando que ha sido borrado con éxito.

